ограничивается обязанностью отремонтировать (заменить) неисправный товар в период гарантийного срока.

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, установленных в данном паспорте;
- без оригинала правильно заполненного паспорта (с серийным номером изделия, датой изготовления, датой продажи, четкой печати торговой фирмы и подписи продавца);
- при наличии механических повреждений, несанкционированного ремонта, попадании внутрь изделия посторонних предметов, веществ и насекомых;
- при ущербе вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожара, молнии, несчастных случаев и т.п.);
- при использовании выпрямителя не по назначению.

Утилизация

Утилизация осуществляется потребителем продукции. Специальных требований для утилизации не предусмотрено.

Свидетельство о приёмке

Зарядное устройство EL-2420L

Изделие заводской № _____ соответствует(ют) ТУ 27.90.40-003-56236522-2024 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Дата выпуска «___» _____ 202 г.

ОТК
предприятия-изготовителя

Дата продажи «____» _____ 202 г.

М.П.
торговой организации

ПАСПОРТ

Зарядное устройство

EL-2420L

Технические характеристики и эксплуатационные параметры зарядного устройства EL-2420L

Характеристика	
Входное напряжение номинальное (переменный ток), В	100-240
Частота входного напряжения, Гц	45-65
Защита от перенапряжений	варистор
Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В	27.4
Регулировка выходного напряжения, В	21-29, регулировка потенциометром
Номинальный выходной ток, А	17.5
Защита от перегрузок, коротких замыканий, холостой ход	Есть
Ток короткого замыкания, А	<25
Порог защиты от перенапряжения на выходе, В	36
Пульсации, мВ (эффективное)	<20
Номинальная выходная мощность, Вт	480
Возможность последовательного и параллельного соединения:	Есть
Охлаждение	Пассивное (конвекция)
Температура эксплуатации	- 25°С...+55 °С
Класс защиты (IP)	IP20
Габариты, мм	70×152×185
Масса, кг	1,6

Комплект поставки

Наименование	Количество
Зарядное устройство	1
Паспорт	1
Упаковка	1

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить ремонт источника питания под напряжением.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые доработки изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа изделия в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, в условиях воздействия капель или брызг, а также на открытых площадках.

Необходимо бережно обращаться с изделием, не допускать ударов, перегрузок, воздействия воды и грязи.

ВНИМАНИЕ! *Общая потребляемая полная мощность электроприборов, подключаемых к изделию, не должна превышать указанную номинальную мощность.*

Источник питания выполнен по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Порядок подготовки изделия к работе

После транспортирования или хранения изделия при отрицательных температурах перед включением необходимо выдержать его в указанных условиях эксплуатации не менее 6-ти часов. Проверить надежность затяжки винтов клеммной колодки.

Источники питания, поступившие на склад потребителя, должны храниться в таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 40º до плюс 55º С при относительной влажности воздуха до 80%.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего технического описания и технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем. В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением норм установки и эксплуатации, предусмотренных данным паспортом.

В соответствии с п.1. ст.15 ГК РФ ответственность Продавца перед покупателем и третьими лицами по возмещению возможных убытков, причиненных Товаром,